



ИЗВЕЩАТЕЛЬ
ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ
РАДИОКАНАЛЬНЫЙ



Сертификат соответствия
C-RU.ПБ01.В.02074

ИПР-Р2

ПАСПОРТ

САПО.425211.002ПС

Общие сведения

Извещатель пожарный ручной радиоканальный **ИПР-Р2** (далее – извещатель) предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в радиоканальных системах.

Эксплуатируется в радиоканальных системах охранно-пожарной сигнализации Галактика, Гранит-РА и др. производства ООО НПО «Сибирский Арсенал».

Работа извещателя в составе радиоканальных систем описана в руководствах по эксплуатации на соответствующие системы.

Извещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 53325.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Основная батарея питания	литиевая батарея CR123A, 3 В
Резервная батарея питания	литиевая батарея CR2032, 3 В
Длительность работы до разряда основной батареи при температуре +25 °С, не менее	3 года
Длительность работы после выдачи сигнала «разряд основной батареи», не менее	2 месяца
Степень защиты оболочки	IP40
Габаритные размеры, не более	100 x 90 x 45 мм
Масса с батареями питания, не более	150 г
Диапазон рабочих температур	минус 10...+55 °С
Относительная влажность воздуха при +40 °С, не более	93 %
Срок службы, не менее	10 лет

Конструкция и установка

Конструктивно извещатель выполнен в виде основания и крышки. На основании установлена плата извещателя. На крышке расположена приводная кнопка, защищенная прозрачной крышкой.

Конструкция извещателя предусматривает его использование в настенном положении. На основании извещателя предусмотрены четыре отверстия для крепления его к стене (рис.1).



Рис.1 Основание.
Присоединительные размеры

Комплект поставки

Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-Р2 в сборе в инд.упаковке	1 шт.
Паспорт САПО.425211.002ПС	1 шт.
Специальный ключ	1 шт.
Батарея питания CR123A 3 В (установлена в извещатель)	1 шт.
Батарея питания CR2032 3 В (установлена в извещатель)	1 шт.

Свидетельство о приемке

Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-Р2 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____ Штамп ОТК _____

Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами РФ 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя извещателя. На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Гарантийные обязательства не распространяются на батареи питания. Замена батарей питания производится потребителем самостоятельно.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки извещателя. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Дата продажи: _____ Название торгующей организации: _____ МП _____

Контактная информация

Техническая поддержка	тел.: 8-800-250-53-33 (многоканальный)	
Сервисный центр Россия, 633010, Новосибирская область, г.Бердск, а/я 12	тел.: (383) 363-98-67	skype: arsenal_servis e-mail: support@arsenalnpo.ru
ООО НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073, г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а	тел.: (383) 240-85-40	e-mail: info@arsenalnpo.ru www.arsenal-npo.ru

03.07.2017